

Umrichter Typ vkf1 (mit vkd1) bis 40A Nennstrom - kleine Bauform -

Typ Umrichter für Schaltschrankmontage	vkf1-17/400	vkf1-25/400	vkf1-32/400	vkf1-40/400
Typ Umrichter für Wandmontage	vkf1-17/400 mit vkd1-17/400	vkf1-25/400 mit vkd1-25/400	vkf1-32/400 mit vkd1-32/400	vkf1-40/400 mit vkd1-40/400
bis Motornennstrom	17A	25A	32A	40A
Netzspannung	3x 400V (-20%/+10%) 50-60Hz L1-L2-L3-N-PE			
Typ vkf.. für Schaltschrankmontage Maße: Breite x Höhe x Tiefe (ohne Zubehör)	240 x 440 x 200 mm			
Typ vkf.. mit vkd.. für Wandmontagemontage Maße: Breite x Höhe x Tiefe (ohne Zubehör)	240 x 720 x 225 mm			

Umrichter für Schaltschrankmontage Typ vkf..



Umrichter für Wandmontage Typ vkf.. mit vkd..



Abbildung ähnlich

- ◆ EMV-geeignetes, robustes Metallgehäuse
- ◆ zwei integrierte Schütze
- ◆ integriertes Netzfilter
- ◆ integriertes du/dt – Ausgangsfilter
- ◆ externer Bremswiderstand
- ◆ einsetzbar bei bestehenden Anlagen
- ◆ Der Typ vkf1 für Schaltschrankmontage entspricht mit den mechanischen Befestigungsmaßen dem Stellergerät (Phasenanschnittregelung) Typ a1.. / acd1.. / asc1.. / avc1..
- ◆ (externe) Stromüberschwingungsdrossel
- ◆ 230VAC-taugliche Relaisausgänge
- ◆ integrierter Impulsgebereingang HTL / TTL
- ◆ für 1- oder 2-spurigen Impulsgeber (30 bis 5000 Impulse / Umdrehung)
- ◆ für separierte Versorgung der Elektronik
- ◆ Verluste im Standby mit abgeschalteter Elektronikversorgung ca.5-8W (Typ vkf)
- ◆ weiches Aufladen des Zwischenkreises
- ◆ Kommunikation mit PC
- ◆ optionale IO-Erweiterung
- ◆ optionale externe Bedieneinheit